

Käyttöopas Monikäyttöiselle C100 Latausasemalle Kellolla



Tiedot:

- Malli: C100
- Sisääntulovirta: DC 9V-2A/3A, QC3.0
- Älypuhelimien ulostulovirta: 15W/10W/7,5W/5W
- Apple Watch ulostulovirta: 2W
- AirPods ulostulovirta: 3W
- Latausetäisyys: jopa 8mm
- Lataustehokkuus: jopa 73%
- Kellon akku: 2032
- Mittasuhteet: 220mm x 150mm x 100mm
- Paino: 220g



1. Langattoman kelan keskus
2. Langattoman kelan keskus
3. AirPods 2/AirPods Pro -kuulokkeille
4. Apple Watch -älykellolle
5. Pystysuoran laturin käyttöä varten (sininen lataamiseen, punainen vilkkuminen tapahtuu, kun vieraita esineitä tai korkeaa lämpötilaa havaitaan)
6. AirPods-laturin käyttöä varten (sininen lataamiseen, punainen vilkkuminen tapahtuu, kun vieraita esineitä tai korkeaa lämpötilaa havaitaan)
7. Aikanäyttö
8. Laitteen nollauspainike

Ajan asettaminen

- Paina pitkään + -painiketta (aika alkaa vilkkua).
- Paina lyhyesti M-painiketta vaihtaaksesi vuoden, päivän ja kellonajan välillä. Säädä vuosi, kuukausi, päivä ja aika painamalla + tai - -painikkeita.
- "24 Hr" alkaa vilkkua, joten paina lyhyesti + -painiketta valitaksesi 24 tai 12 tunnin näytön välillä.
- Paina lyhyesti M-painiketta valitaksesi näyttötilojen välillä: dP-1 (vain aika) tai dP-2 (aika ja päivämäärä).
- Sammuta näyttö painamalla pitkään M-painiketta. Kytke virta päälle painamalla M-painiketta uudelleen.
- Säädä kirkkautta painamalla lyhyesti + -painiketta