

## **i12 TWS Kuulokkeiden Pariliitosopas**

Koska i12 TWS -kuulokkeet ovat kytketty toisiinsa suoraan tehtaalta, ne kytkeytyvät ja liittyvät toisiinsa automaattisesti, kun otat ne pois latauskotelosta. Vasen korvakuuloke vilkkuu sinisenä, kun taas oikean korvakuulokkeen punainen LED-valo sammuu, kun pariliitos on onnistunut.

### **Kuinka liittää i12 TWS -kuulokkeet puhelimeesi?**

I12 TWS -kuulokkeet tukevat sekä binauraalisia että monoyhteyksiä.

#### **Binauraalinen yhteys**

Vaihe 1: Poista molemmat kuulokkeet latauskotelosta samanaikaisesti, kuulokkeet vilkkuvat punaisena ja sinisenä

Vaihe 2: Kytke puhelimen Bluetooth päälle ja etsi Bluetooth-laitteita (i12)

Vaihe 3: Onnistuneen yhteyden muodostamisen jälkeen "Yhdistetty" -termi ilmestyy näytölle

#### **Mononaalisyhteys**

Vaihe 1: Ota yksi korvakuuloke ulos akkukotelosta, samanaikaisesti kuulokkeet vilkkuvat punaisena ja sinisenä

Vaihe 2: Kytke puhelimen Bluetooth päälle ja etsi Bluetooth-laitteita (i12) Vaihe 3: Onnistuneen yhteyden muodostamisen jälkeen "Yhdistetty" -termi ilmestyy näytölle

### **Kuinka nollata i12 TWS -kuulokkeet?**

Vaihe 1: Poista vasemman ja oikean korvakuulokkeen liittämistiedot laitteestasi. Pariliitostilassa napsauta virtapainiketta viisi kertaa, kunnes LED alkaa vilkkua punaisena.

Vaihe 2: Paina funktionäppäintä pitkään viiden sekunnin ajan kytkeäksesi i12 TWS päälle.

Vaihe 3: Siirry pariliitostilaan, joka kestää noin 5 sekuntia, ja kuulet pariliitostilan äänen.

Vaihe 4: Kun vasen korvakuuloke vilkkuu sinisenä ja oikean korvakuulokkeen valo sammuu, pariliitos on onnistunut.

### **Pariliitoksen jälkeen vasen korvakuuloke antaa eräänlaisen piipahdusäänen, onko se normaalia?**

1. Jos i12 TWS -kuulokemikrofoni käyttää vasenta korvakuuloketta, on mahdollista, että vasen korvakuuloke yrittää etsiä oikeaa korvakuuloketta tietyn ajan päästä.
2. Toinen tilanne on, että kuulokkeiden virta on riittämätön tai Bluetooth signaali ei ole riittävän hyvä, jolloin tämä äänimerkki saattaa kuulua. Se on myös normaalia.
3. Jos i12 TWS -kuulokkeet jatkavat tätä "piippausta", yritä nollata i12 TWS -kuulokkeet.

### **Miksi vain yksi i12 TWS-kuulokkeista toimii yhteyden muodostamisen jälkeen?**

Kun kytket i12 TWS:n, mutta vain yksi niistä toimii, on mahdollista, että olet aktivoinut mono-tilan tai yhteys on huono. Tuolloin voit käynnistää i12 TWS:n uudelleen.