

Bluetooth Näppäimistö & Kotelo - Samsung Galaxy Tab S2 9.7 T810, Galaxy Tab S2 9.7 LTE T815

Tuotetiedot

1. Bluetooth 2.0 liitännästandardi
2. Käyttöetäisyys 10 metriin asti
3. Modulaatiojärjestelmä: GFSK
4. Käyttöjännite: 3,0 – 4,2 V
5. Käyttövirta: < 2,5 mA
6. Valmiusvirta: < 0,3 mA
7. Lepovirta: < 40 uA
8. Latausvirta: > 200 mA
9. Valmiusaika: > 100 päivää
10. Latausaika: 4 - 5 tuntia
11. Akkukapasiteetti: 200 mA
12. Keskeytymätön työskentelyaika: 100 tuntia
13. Litiumakun kesto: 3 vuotta
14. Näppäimien voimakkuus: 80 +- 10 g
15. Näppäimistön kesto: 5 miljoonaa näpäytystä
16. Käyttölämpötila: -10 - +55 C

Aloitussopas

1. Painike

Off / On Virran vipukytkin: Liu'uta On tai OFF asentoon säätääksesi laitteen virran päälle tai pois päältä

Connect Yhdistyspainike: Virtapainikkeen alla, valmiina yhdistämään

2. Merkkivalo

Power Virran merkkivalo: Käännä virran vipukytkin päälle. Tilan merkkivalo on päällä 4 sekunnin ajan, sitten valo sammuu.

BK Bluetooth yhdistysvalo: Paina [Connect]-painiketta, [Bluetooth] merkkivalo vilkkuu, merkkivalo pysyy päällä kunnes näppäimistö yhdistyy laitteesi kanssa.

CAPS Isojen ja pienten kirjainten merkkivalo: Merkkivalo pysyy päällä kun kirjoitat isoilla kirjaimilla.

CHARGE Latauksen merkkivalo: Merkkivalo palaa silloin kun näppäimistöä ladataan USB:n kautta.

Näppäimistön pikanäppäinohjeet

	IOS-järjestelmän "HOME-kotipainike"		IOS-järjestelmän "Vähennä kirkkautta" painike		IOS-järjestelmän "Lisää kirkkautta" painike
	"Etsi" painike		IOS-järjestelmän "Diaesitys" painike		IOS-järjestelmän "Kuvaruutunäppäimistö" painike
	"Kieli" painike		"Edellinen kappale" painike		"Toista / Tauko" painike (play / pause)
	"Seuraava kappale" painike		"Mykistä" painike		"Vähennä äänenvoimakkuutta" painike
	"Lisää äänenvoimakkuutta" painike		IOS-järjestelmän "Lisää" painike (insert)		"Näyttö lukittu" painike
	IOS-järjestelmän "Liitä" painike (paste)		IOS-järjestelmän "Vaihda kieltä" painike		IOS-järjestelmän "Valitse kaikki" painike
	"Helppokäyttöisyys" painike		IOS-järjestelmän "Kopioi" painike		Android "Lisää kirkkautta" painike
	Android-järjestelmän "Vähennä kirkkautta" painike		Android-järjestelmän "Asetukset" painike		Android-järjestelmän "Kosketusnäyttö" painike
	Android-järjestelmän "HOME-kotipainike"		Android-järjestelmän "Mykistä" painike		Android-järjestelmän "Vähennä äänenvoimakkuutta" painike
	Android-järjestelmän "Email" painike		Android-järjestelmän "Valitse valikko" painike		Android-järjestelmän "Lisää äänenvoimakkuutta" painike
	Android-järjestelmän "Takaisin" painike				

!Varoitus:

1. Laitteen eliniän pidentämiseksi, suosittelemme, että sammutat näppäimistön sen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
2. Suosittelemme, että lataat näppäimistön vain silloin kun virran merkkivalo alkaa vilkkua. Latausajan on suositeltavaa olla yli 2 tuntia.

Virransäästävä lepotila

Näppäimistö menee lepotilaan, kun se on käyttämättömänä 15 minuutin ajan ja näppäimistön virtavallo sammuu. Herättääksesi näppäimistön lepotilasta, paina vain mitä tahansa näppäintä ja odota 3 sekuntia ja näppäimistö menee takaisin päälle.

Vianmääritys

1. Varmista, että näppäimistö on päällä (virran merkkivalo palaa)
2. Varmista, että näppäimistö on käyttöetäisyydellä (10 metrin sisällä)

3. Varmista, että akussa on virtaa
4. Varmista, että tabletin Bluetooth on päällä
5. Paina "Connect" painiketta yhdistääksesi, tarkista Bluetooth-tila
6. Varmista, että langaton näppäimistö on jo etsitty Bluetoothin kautta

Puhdistus

Puhdista näppäimistö vedellä, puhdistusalkoholilla tai alkoholipohjaisella desinfiointiaineella.

Lataaminen

Kun akun virta on vähissä, virran merkkivalo vilkkuu ja se tarkoittaa, että Bluetooth-näppäimistö täytyy ladata.

1. Yhdistä alkuperäisen USB-kaapelin B-pää näppäimistöön.
2. Yhdistä USB-kaapelin A-pää virtalähteeseen tai tietokoneen A USB-liitäntään-
3. Näppäimistöä ladatessa "Charge" merkkivalo palaa. Kun akku on täynnä "Charge" merkkivalo sammuu automaattisesti.

Bluetooth-näppäimistön yhdistämisen toimintavaiheet

1. Aseta näppäimistön virtapainike "ON"-asentoon, virran merkkivalo syttyy 4 sekunnin ajaksi ja sitten sammuu.

Paina "Connect" yhdistääksesi näppäimistön, Bluetooth yhteysvalo vilkkuu. Kun Bluetooth-yhteys on päällä, näppäimistö voidaan yhdistää tablettiin.

2. Avaa ja poista tabletin lukitus, klikkaa litteän taulutietokoneen "Asetukset" ikonia.
3. Valitse "Bluetooth" "Liitäntäasetuksista", klikkaa Bluetooth-yhteyttä avataksesi yhteyden.
4. Tabletti etsii automaattisesti yhteensopivat Bluetooth-laitteet. Kun langattoman näppäimistön signaali löytyy, klikkaa linkkiä.
5. Syötä näppäimistön laiteparituksen PIN-koodi näytölle, paina "Enter"-painiketta.
6. Laiteparituksen jälkeen, langattoman näppäimistön tila näkyy yhdistettynä.